



## DigiLevel Compact

### Nivel de burbuja electrónico digital en un manejable formato

Este manejable nivel de inclinación digital de 360° facilita la exacta nivelación horizontal y vertical y la transferencia de ángulos. Está protegido contra los impactos, es hermético al polvo e incluso puede ser sumergido brevemente (IP 67). Su uso es muy confortable gracias a la fácil accesibilidad de la función de calibración, la señalización de 90° / 45° / 0° y la pantalla flip para mediciones invertidas. El soporte magnético ofrece la ventaja de dejar las manos libres para trabajar en construcciones de metal. Vía Digital Connection se pueden enviar las mediciones a un teléfono móvil, para su fácil documentación con la aplicación gratuita MeasureNote.

- Alineación precisa de las inclinaciones
- Memoria de inclinación para la transferencia exacta de ángulos
- Función de calibración de fácil manejo y accesibilidad: precisión permanente por medición inversa
- Diseño compacto, adecuado para cualquier caja de herramientas
- Eficaz protección contra los impactos por tapas de goma
- Soporte magnético para trabajar en construcciones de metal con las manos libres
- P 67: aparato hermético al polvo, puede ser sumergido brevemente
- Guía acústica con 3 tonos de señal diferentes



#### DATOS TÉCNICOS

<b>Precisión de las burbujas</b>	± 0,5 mm / m
<b>Precisión medición electrónica</b>	± 0,05° para 0° ... 1° ± 0,1° para 1° ... 89° ± 0,05° para 89° ... 90°
<b>Precisión indicada</b>	2 decimales
<b>Precisión indicada 0° - 1°</b>	2 decimales
<b>Precisión indicada 1° - 90°</b>	2 decimales
<b>Protección</b>	IP 67
<b>Puerto</b>	Digital Connection
<b>Alimentación</b>	2 x 1,5V LR03 (AAA)
<b>Autonomía de trabajo</b>	aprox. 55 h
<b>Condiciones de trabajo</b>	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
<b>Condiciones de almacén</b>	-20°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	230 mm x 63 mm x 33 mm
<b>Peso</b>	320 g (pilas incluida)



#### VOLUMEN DE SUMINISTRO

