



MultiMeter



Kompaktes Universal-Multimeter für alle gängigen Messaufgaben im Haus- und Hobbybereich

Das kompakte Universal-Multimeter für den Haus- und Hobbybereich ermöglicht präzise Messungen von Spannung, Strom, Widerstand und Batterieladezustand. Mit der Diodentest-Funktion kann eine Funktions- und Polaritätsbestimmung durchgeführt werden. Durch das leicht ablesbare LC-Display und die kompakte Bauform ist die Handhabung komfortabel.

- Präzise Prüfung in den Bereichen Spannung, Strom und Widerstand
- Batterietest-Funktion zur Messung des Batterieladezustandes
- Diodentest-Funktion zur Funktions- und Polaritätsbestimmung
- Gut ablesbares Display



CAT III
300V

9V

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Gleich-/Wechselspannung Gleichstrom Widerstand
Spannung AC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 200,0V / 0,1V / $\pm (1,2\% + 10)$ 300V / 1V / $\pm (1,2\% + 10)$ Bandbreite: 50 ... 60 Hz
Spannung DC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit*: 200 mV / 0,1 mV / $\pm (0,5\% + 5)$ 2000 mV / 1 mV / $\pm (0,8\% + 5)$ 20,00V / 10 mV / $\pm (0,8\% + 5)$ 200,0V / 0,1V / $\pm (0,8\% + 5)$ 300V / 1V / $\pm (1,0\% + 5)$
Schutzart	IP 20
Abmessungen (B x H x T)	77 mm x 139 mm x 28 mm
* \pm Genauigkeit = $[(\% \text{ vom Messwert (rdg)}) + (\text{Anzahl der niederwertigsten Stellen (digit)})]$	

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 083.031A

GTIN (EAN) 4021563694518

VE 5