



## MultiMeter



Multímetro universal compacto para todas las mediciones estándar en actividades domésticas y de tiempo libre

El compacto multímetro universal para actividades domésticas y de tiempo libre permite realizar mediciones exactas de tensión, corriente, resistencia y carga de baterías o pilas. Con la función de prueba de diodos se puede comprobar el funcionamiento y la polaridad. Cuenta con una práctica pantalla LC de fácil lectura y un formato para facilitar el uso.

- Pruebas precisas en las zonas de tensión, corriente y resistencia
- Función de prueba de batería para medir su nivel de carga
- Test de diodos para comprobaciones de funcionamiento y polaridad
- Muy buena legibilidad de la pantalla



CAT III  
300V

9V

### DATOS TÉCNICOS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Magnitud</b>                  | Tensión continua / alterna<br>Corriente continua<br>Resistencia   |
| <b>Tensión AC</b>                | Rango / Resolución / Precisión*:<br>200,0V / 0,1V / $\pm (1,2\% + 10)$<br>300V / 1V / $\pm (1,2\% + 10)$<br>Ancho de banda:<br>50 ... 60 Hz   |
| <b>Tensión DC</b>                | Rango / Resolución / Precisión*:<br>200 mV / 0,1 mV / $\pm (0,5\% + 5)$<br>2000 mV / 1 mV / $\pm (0,8\% + 5)$<br>20,00V / 10 mV / $\pm (0,8\% + 5)$<br>200,0V / 0,1V / $\pm (0,8\% + 5)$<br>300V / 1V / $\pm (1,0\% + 5)$ |
| <b>Protección</b>                | IP 20   |
| <b>Dimensiones (An x Al x F)</b> | 77 mm x 139 mm x 28 mm  |
|                                  | * $\pm$ Precisión = [(% del valor de medición (rdg)) + (dígitos menos significativos (dígitos))]  |

### VOLUMEN DE SUMINISTRO

