




## MultiMeter Pocket XP



### Multímetro profesional

El robusto multímetro profesional permite medir con precisión tensión, corriente, resistencia, capacidad, frecuencia y factor de impulsos. Dispone de cambio automático de los parámetros, selección manual de rango y es apto para el uso en la instalación completa de los edificios. Los datos de las mediciones pueden ser transferidos fácilmente al móvil vía Digital Connection.

- Elevada resolución de las mediciones para la exacta determinación de las magnitudes eléctricas más importantes
- Cambio automático y selección manual de rango
- Comprobador de paso automático con señal acústica
- Función mín./máx.
- Función Data Hold
- Fácil transferencia de los datos de medición al teléfono móvil a través de la interfaz Digital Connection



#### DATOS TÉCNICOS

<b>Magnitud</b>	Corriente continua / alterna Tensión continua / alterna Resistencia Capacidad Frecuencia
<b>Funciones</b>	Rango de medición automático / manual MÁX MÍN HOLD Apagado automático
<b>Tensión AC</b>	Rango / Resolución / Precisión*: 4,000V / 1 mV / $\pm (1,0\% + 5)$ 40,00V / 10 mV / $\pm (1,0\% + 5)$ 400,0V / 0,1V / $\pm (1,0\% + 5)$ 600V / 1V / $\pm (1,2\% + 5)$ Ancho de banda: Valor efectivo real 50 ... 60 Hz (True RMS)
<b>Tensión DC</b>	Rango / Resolución / Precisión*: 400,0 mV / 0,1 mV / $\pm (1,0\% + 8)$ 4,000V / 0,1 mV / $\pm (1,0\% + 3)$ 40,00V / 0,1 mV / $\pm (1,0\% + 3)$ 400,0V / 0,1 mV / $\pm (1,0\% + 3)$ 600V / 0,1V / $\pm (1,2\% + 3)$
<b>Dimensiones (An x Al x F)</b>	67 mm x 120 mm x 47 mm

#### VOLUMEN DE SUMINISTRO

